



Scan for Video Demo



connect ▶ seal ▶ protect ▶

## MD5 INSTALLATION INSTRUCTIONS

Kit contents MD5	MD5 110mm/4"		MD5 160mm/6"	
	Art.nr. 80345 / 280400		Art.nr. 80347 / 280401	
2K cartridge P2236 expanding sealant	1	use 50%	1	use 100%
Mixing nozzle	2	use one per duct	1	
MD5 long foam strip 100x6x3cm (40" x 2.36" x 1.18")			1	use 100%
MD5 long foam strips 50x6x3cm (20" x 2.36" x 1.18")	2	use one per duct		
Round foam piece for 110mm/4"	2	use one per duct		
Round foam piece for 160mm/6"			1	
Small self adhesive foam strip (optional)	2		1	
Sand paper	1		1	
Cleaning tissue	2		1	
Protective gloves	2		1	

### Important points before you begin.

1. The duct and cables/pipes must be both clean and dry.
2. Separation of the cables pipes must be a minimum of 5mm/0.2" both from each other and from the duct edges.
3. Gloves are provided in the kit for your use.
4. MD5 kits may be installed in temperatures as low as +5°C (41°F).

### Wichtige Hinweise vor Beginn der Montage.

1. Die Durchführung sowie die Kabel bzw. Rohre müssen sauber und trocken sein.
2. Abstände zwischen den Kabeln bzw. Rohren und zur Durchführung müssen mindestens 5mm betragen.
3. Mitgelieferte Handschuhe während der Verarbeitung verwenden.
4. Umgebungstemperatur während der Verarbeitung  $\geq +5^{\circ}\text{C}$ .

### Belangrijke adviezen voor u begint.

1. De doorvoeropening en kabels/leidingen dienen schoon en droog te zijn.
2. De onderlinge afstand tussen de kabels/leidingen en tussen de wand van de doorvoeropening dient minimaal 5mm te zijn.
3. Meegeleverde beschermhandschoenen tijdens de montage dragen.
4. MD5 doorvoerdichtingen mogen geïnstalleerd worden bij omgevingstemperaturen vanaf +5°C.

### Conseils importants avant de commencer.

1. Les orifices de traversée ainsi que les câbles ou conduits doivent être à la fois propres et secs.
2. La distance séparant les câbles ou conduits entre eux ainsi que de la paroi de l'orifice de traversée, doit être au minimum de 5 mm.
3. Portez, durant le montage, les gants de protection fournis.
4. Les étanchéités de traversée MD5 peuvent être installées sous des températures ambiantes égales ou supérieures à +5°C.

### Puntos importantes antes de comenzar.

1. Los conductos de cables/tuberías deben estar limpios y secos.
2. La separación entre tuberías y cables debe de ser de un mínimo de 5mm entre ellos, así como desde los bordes del conducto.
3. Se proporciona un kit de guantes para su uso.
4. Los kits MD5 pueden instalarse a partir de 5°C de temperatura.

